

クラウド型環境センサー

熱中症、強風を通知し、侵入者の検知および威嚇もできるクラウド型環境センサーです。
温度、湿度、WBGT、強風をセンサーがキャッチし、現場で光や警告音声でお知らせします。
侵入検知も搭載されていますので防犯にも活用できます。

【WEATHERY WEF-DS01】株式会社キッズウェイ『NETIS 番号KT-180006-VE』



※風向は測定できません。

【オプション】WEATHERY 表示板

電 源	AC100V(50/60Hz)
消 費 電 力	最大13W
電源ケーブル長	約5m (オプション表示板 約5m)
使用温度範囲	-10~50°C
使用湿度範囲	20~85%Rh (結露無いこと)
設 置 環 境	屋内/屋外
外 形 寸 法	450(W) × 310(D) × 610(H)mm
重 量	6.3kg (風速センサーを除く)
通 信	無線通信網
人感センサー	検 知 方 式 バッシブインフラレッド方式 検 知 距 離 12m (取付高2.5m時)
風 速 センサー	風速測定範囲 0~60m/s 重 量 2.2kg 外 形 寸 法 230(W) × 390(D) × 300(H)mm
温湿度センサー	温度測定範囲 -20~50°C 湿度測定範囲 0~100% W B G T 15~44°C (換算表より算出)
表 示 灯	電 球 LED 光 度 800~2150mcd (色によって異なる)
警 報 機	音 圧 レベル 最大87db



- 気温・湿度・風速など表示の切替が可能
- 無線通信機搭載で設定不要
- 見やすい高輝度LED使用

- 単管クランプで設置が簡単 設定不要
- 異常検知時にメールでお知らせ
- 温湿度、WBGT計測・風速と侵入者検知を1台で対応
- スケジュール設定可能

表示灯の色と音声でリスクを警告

管理画面イメージ

WEATHERY

表示灯の色に注目!!

赤
(点滅)

熱中症指数が危険域です。
すぐに作業を中断し、日陰などに避難しましょう。

黄
(点滅)

熱中症指数が警戒域です。
無理をせず、水分補給などをしっかりとしつつ、
熱中症に十分注意しましょう。

青
(点滅)

風速が危険域です。
作業を中断し、安全な場所へ避難しましょう。

夜間は人感センサーとしても発光します

msp90000

スケジュール設定

2018年02月08日 11時27分現在

スケジュール: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

開始時間 00:00 終了時間 00:00

追加 削除 全解除

現在値表示

温度 24.5°C 湿度 28.9% WBGT 18°C

しきい値: WBGT値 (設置) 19°C WBGT値 (警戒) 31°C 初速通知 3分 所通知 30分

モード設定: スケジュール通知監視 警報時間 12秒 確定

グラフ表示

グラフ表示: WBGT

ログ出力

日付	時間	温度 (°C)	湿度 (%)	WBGT値
02月05日	15:14	25.1	30.2	19
02月05日	16:13	25.1	31.1	19
02月05日	16:12	25.3	31.3	19
02月05日	16:05	25.0	32.2	19
02月05日	16:04	25.0	30.6	19

表示モード: WBGT 分単位

ダウンロード